




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur électriquement og réglable latéralement R7656000
Couleur Description	Blanc  Chaise douche 410 à moteur électrique, avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 550 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015 Chaise douche 410 à moteur électrique, avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 550 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015
Réglage Capacité du produit Vitesse en montant Niveau sonore	Réglable en hauteur et latéralement Charge maximale admissible: 150 kg. Vitesse en montant: 18 mm/s Vitesse en descendant: 25 mm/s 45 dB
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de siège et dossier: vernis élastique Surface d'accoudoirs: plastique à deux composants. Extrémité d'accoudoirs: Arnite Télécommande: Polypropylène (PP) Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)



Article	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur électriquement og réglable latéralement
Numéro article	R7656000
Ergonomie	L'utilisateur peut aisément régler la hauteur de la chaise, par exemple pour qu'elle corresponde à la hauteur de l'assise de son fauteuil roulant. Les personnes mobiles jouissent d'un appui supplémentaire pour s'asseoir et se relever, et peuvent atteindre plus facilement l'extrémité des membres inférieurs et se laver les pieds. Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 410mm-440mm.
Fonctions	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace Réglable en hauteur électriquement de 340 mm - l'assise et le dossier sont réglables en hauteur, indépendamment l'un de l'autre Pour montage sur glissière horizontale
Vérin	LA28, 280341-01, 3000 N, IPX6-classifié.
Boîte de contrôle	22VAC, TR-EM-000-T-230,IP66-classifié.
Télécommande filaire	HB7, IP66-classifié
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 150 W Consommation d'électricité en veille: 2 W
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.